



URC - 2012



## Налаштування:

### Пошук и установка коду Для ТВ:

- Натисніть і утримуйте кнопки **PWR TV** (на пульті біла кнопка Power) + **OK**, поки світлодіодний індикатор (LED) не блимне два рази.
- Введіть **4-значний код** відповідно до моделі вашого ТВ

### Для ТВ-приставки:

- Натисніть та утримуйте кнопки **PWR STB** (на пульті чорна кнопка Power) + **OK**, поки світлодіодний індикатор (LED) не блимне два рази.
- Введіть 4-значний код:

<b>Handan BK1000DVR</b>	3121
<b>Homecast C8100</b>	2301
<b>Handan BK299HIQ</b>	3145
<b>Homecast C3300, EM2150CO</b>	3119
<b>Samsung DCB-9401Z</b>	1666
<b>Kaon K220</b>	0222
<b>Access HD DCD 3011</b>	3124
<b>Access HD DCD 2104</b>	3123
<b>Topfield TF6000 COC</b>	3138

Після введення останньої цифри правильного коду, світлодіодний індикатор блимне два рази. У випадку, якщо код вказано неправильно або режим закритий ID світлодіод загориться один раз на більш тривалий термін.

### Пошук та установка коду для ТВ:

У випадку, якщо на пульті не вдалось активувати універсальні функції для ТВ: Power (Живлення), Volume + (Збільшення звуку), Volume - (Зменшення звуку), і Mute (Вимкнення звуку):

- Натисніть та утримуйте кнопки **PWR TV** + **OK**, поки світлодіодний індикатор не блимне два рази.
- Натисніть **991**
- Натисніть **TV Power**
- Натискайте **channel** + **кілька разів**, поки телевизор не вимкнеться
- Натисніть **OK** для збереження коду

### Блокування Звуку

Функція блокування звуку дозволяє користувачеві отримати доступ до клавіш регулювання гучності (VOL +/-, MUTE) з режиму ТВ, минаючи STB. Користувач повинен зафіксувати гучність в режимі ТВ наступним чином:

Натисніть та утримуйте кнопки **OK** і **Vol +**, поки світлодіодний індикатор (LED) не блимне два рази. Пристрій повинен блимнути два рази після блокування.

Кінцевий користувач може розблокувати гучність.

Користувач повинен встановити регулювання гучності для STB:

Натисніть і утримуйте кнопки **OK** і **Vol-**, поки світлодіодний індикатор не блимне два рази.

Пристрій повинен блимнути 4 рази, коли гучність буде встановлена на STB.



# TV

888 0264  
 A.R. Systems 0556 0374  
 Accent 0037 0556  
 Acer 1339  
 Acoustic Research 1196  
 Acoustic Solutions 1163  
 Adcom 0625  
 Addison 0653 0108  
 Admiral 0093 0163 0418 0264  
 Advent 0876  
 Adyson 0217  
 AEG 0606 0037 1163  
 Agashi 0217  
 AGB 0516  
 Aim 0037 0556  
 Aiwa 0701 1916 1505  
 Akai 0009 0361 0556 0208 0037  
 0371 0618 0433 0195 1935  
 0035 0218 0163 0714 0516  
 0715 0602 0548 0480 0264  
 0217 0178 0606 0473 0648  
 1248 1163 1523 1652  
 Akiba 0218 0455 0037 0556  
 Akira 0418  
 Akura 0218 1770 0264 1523 0009  
 1163 0037  
 Alba 0009 0037 0556 0218 0371  
 0668  
 Alkos 0035  
 Allorgan 0217  
 Allstar 0037 0556  
 Amoi 1529  
 Amplivision 0217  
 Amstrad 0009 0037 0171 0516 0264  
 0371 0218 0433 0556 0648  
 1324 1982  
 AmTRAN 1523  
 Anam 0009 0650  
 Anam National 0650  
 Andersson 1163 0037  
 Anglo 0009 0264  
 Anitech 0009 0264 0037 0556  
 Ansonic 0370 0037 0556 0009 0668  
 0374 0163 0292 0411 0247  
 1437  
 AOC 0009 1588 2111 2214 0093  
 0108 0178 0451  
 Aolinpike 0264  
 Apex Digital 1217  
 Apollo 0473  
 Arcam 0217  
 Ardem 0486 0037 0556  
 Arena 0037  
 Aristona 0556 0037  
 Art Mito 0037  
 ASA 0105 0346 0070 0163  
 Asberg 0037 0556  
 Asora 0009  
 Astar 1531  
 Asuka 0218  
 Atec 1606  
 Atlantic 0037 0556  
 Atori 0009

Audiosonic 0037 0109 0556 0714 0715  
 0217 0370 0264 0218 0486  
 1983  
 Audioton 0217 0486 0370 0264  
 Audiovox 0451  
 Autovox 0349 0217 0247  
 AWA 0009  
 Axxent 0009  
 B&D 1217  
 Baier 0876 1324  
 Baihe 0009 0264  
 Baile 0009 0374 0634  
 Baird 0343  
 Bang & Olufsen 0565  
 BaoHuaShi 0264  
 Baosheng 0009  
 Barco 0163  
 Basic Line 0009 0374 0037 0218 0163  
 0668 0556 0217 0455  
 Bastide 0217  
 Bauer 1615  
 Baur 0037 0361 0512 0535 0195  
 BBK 1523  
 Beaumark 0178  
 Beijing 0009 0208 0226 0264 0374  
 0634 0618  
 Beko 0370 0714 0486 0715 0037  
 0556 0606 0808 1652 2200  
 Belson 0698  
 Belstar 0037  
 Bennett 0556 0037  
 BenQ 1562 1212 1523 2214  
 Beon 0037 0556 0418  
 Best 0370  
 Bestar 0037 0556 0370 0374  
 Binatone 0217  
 Black Diamond 0037 0556 1163  
 Blackway 0218  
 Blaupunkt 0195 0535 0200 0327 0455  
 0170  
 0374  
 Blauren 0037 0218 0556 0668 0714  
 Blue Sky 0487 0715 0625 1652 0634  
 0455 1191 0808 1363 1556  
 1916  
 Bondstec 0247  
 Boots 0217 0009  
 Bork 1363  
 Bosch 0327  
 BPL 0037 0556  
 Brandt 0109 0625 0335 0196 0287  
 0343 0560  
 Brandt  
 Electronique 0287 0335  
 Brinkmann 0037 0556 0668 0418 0486  
 Brother 0264  
 Bruns 0486  
 BSR 0163 0361  
 BTC 0218  
 Bush 0009 0037 1523 0218 1163  
 0371 1556 0374 0668 0698  
 0009  
 Caihong 2055 1523 0556  
 Cameron 0218  
 Canton 0264  
 Capsonic 0610 0037 0556 0668  
 Carad 0070 0037 0556  
 Carrefour 0170  
 Carver 0009 0037 0556  
 Cascade 0037 0556 0163 0349  
 Casio 0037 0556  
 Cathay 0037 0556  
 CCE 0037 0217

Centrum 0037  
 Centurion 0037 0556  
 Century 0247  
 CGE 0074 0247 0418 0370 0163  
 Changcheng 0009 0264 0374 0634  
 Changfei 0009 0374  
 Changfeng 0264  
 Changhai 0009  
 Changhong 0009 0264 0035  
 Chengdu 0009  
 Chimei 1666 1505  
 Ching Tai 0009  
 Chun Yun 0009  
 Chunfeng 0009 0264  
 Chung Hsin 0108  
 Chunsun 0009  
 Cimline 0009 0218  
 Ceneral 0451  
 City 0009  
 Clarivox 0418 0037 0556 0070  
 Clatronic 0037 0247 0370 0371 0714  
 0218 0264 0556 0217 0009  
 0648 0606 1324 1163  
 Clayton 0037  
 CMS 0217  
 Concorde 0009  
 Condor 0037 0370 0556 0009 0247  
 0418 0411 0163 0264  
 Conia 1523  
 Conrad 0037 0556  
 Conrowa 0009 0264 0698  
 Contec 0009 0011 0264 0037 0556  
 Continental  
 Edison 0109 0196 0287 0487  
 Cosmel 0009 0037 0556  
 CPTEC 0625 1363  
 Crosley 0074 0247 0163  
 Crown 0009 0037 0370 0486 0556  
 0487 0418 0714 0606 0715  
 0208 0653 1652 0668  
 CS Electronics 0218 0247  
 CTC 0247  
 Curtis Mathes 0093 1260 0451  
 CWR-Tech 1324  
 Cybertron 0218  
 D.Boss 0037  
 Daewoo 0634 2098 0037 0374 0556  
 0009 0218 0217 0451 0178  
 0170 0880 0108 0876 1612  
 0865 0698 0714 2037 0778  
 1376  
 0218  
 Dainichi 0218  
 Danichi 0037  
 Dansai 0037  
 Dantax 0370 0486 0714 0606 0715  
 Daytek 1207 1376  
 Dayton 0009  
 Daytron 0009 0374 0037 0556  
 Dayu 0374 0634  
 de Graaf 0208 0548 0163  
 Decca 0037 0516  
 Denver 0037 0556 0606 1189 0587  
 1324 2050 1709 1770  
 Desmet 0037 0556 0009  
 DiBoss 0037 0556  
 Digatron 0037  
 Digihome 1163  
 Digiline 0037 0556 0105 0668  
 Digimate 0890  
 Digital Device 1606  
 Digatek 1709  
 Digtrex 2056

DigiX 0880  
 Dixi 0009 0037 0556 0247 0217  
 Domland 0394  
 DMTECH 1964 1338 2001  
 Dongda 0009  
 Donghai 0009  
 Doric 0349  
 Dream Vision 1704  
 DTS 0009  
 Dual 0037 0349 0217 0343 0556  
 0352 0394 0163 1163 0778  
 2032 1324 0714  
 Dual Tec 0217  
 Dumont 0070 0217  
 Dunai 0163  
 Durabrand 0037 0178 1437 0556 1652  
 0714  
 D-Vision 1982  
 Dynatech 0217  
 Dynatron 0037 0556  
 E.S.C. 0037 0556 0217  
 emax 1324 0606 1531  
 ECE 0037 0556  
 ECG 0037  
 Edison-Minerva 0487  
 Elbe-Sharp 0516  
 Electrograph 1755  
 Elekta 0009 0037 0556 0264  
 Element 1523  
 Elenberg 2055  
 Elin 0037 0548 0556 0105 0361  
 0349 0163 0009  
 0218 0037 0556  
 Elta 0009 0264  
 Emco 0247  
 Emerson 0178 0247 0037 0556 0371  
 0070 0171 0361 0634 0486  
 0370 0163 0668  
 e-motion 1709  
 Erisson 1682  
 Erres 0037 0556  
 Esa 0618  
 Estèle 0163  
 Ether 0009  
 Etron 0009 0037 0556 0163  
 Eurofeel 0264 0217  
 EuroLine 0037 2050  
 Euroman 0264 0037 0556 0217 0370  
 Europa 0037 0556  
 Europhon 0037 0516 0163 0217 0556  
 0247  
 Evesham 1163  
 Excello 0037  
 Expert 0163  
 Feilang 0009  
 Feilu 0009  
 Feiyan 0264  
 Feiyue 0009  
 Fenner 0374 0009  
 Ferguson 0037 0109 0287 0335 0343  
 0560  
 Fidelity 0361  
 Filsai 0217  
 Finlandia 0208  
 Finlux 0037 0105 0070 0556 0714  
 0346 0411 0516 1163 0217  
 0163 0715 0492 0480 1556  
 0473 0418 0606 0808 1248  
 0009



Firstline	0009 0037 0556 0217 0374 0247 0668 0714 0163 0634 0411 0349 0208 0361 1191 0808 1363 1163 1612	Hantarex	0516 0009 0037 0556 1338 0865	Isukai	0218 0037 0556 0455	Lifetec	0037 0668 2001 0374 0009 0512 0556 0714 0218 0264 1248
Fisher	0217 0208 0370 0361 0163 0349	Hantor	0037 0556	ITC	0217	Linetech	1163
Flint	0455	Harsper	0865	ITS	0371 0037 0218 0264 0009 0556	Loewe	0512 0633 0790 1884 0556 0037 0370 0292 0516
Force	1163	Harwa	1196	ITT	0163 0361 0480 0548 0349 0473 0346 0208 0610 1523 1295 1163	Logik	0011 0371 0880 1217 0037 1529 1523
Formenti	0037 0163 0556 0486	Hauppauge	0037 0556	ITT Nokia	0361 0548 0163 0473 0480 0349 0346 0208 0606 0610	Logix	0668 0037
Fortress	0093	Havermey	0093	ITV	0264	Longjiang	0264
Fraba	0037 0556 0370	HCM	0009 0037 0556 0217 0218 0418 0264 1196	Jean	0009	Luma	0037 0163 0411 0556 0374 0009
Friac	0009 0037 0556 0370 0610	Hedzon	0556 0037	JEC	0035	Lumatron	0037 0556 0163 0361 0217 0264
Frontech	0247 0163 0264 0349 0217 0009	Hello Kitty	0451	Jialicai	0009 0264	Luxor	0361 0480 0492 0349 0208 0548 0163 0346 0473 0037 0217 1163
Fujimaro	1523	Hema	0217 0009	Jinfeng	0208 0226	LXI	0178
Fujimaru	1523	Highline	0264 0037 0556	Jinque	0009 0264	MADISON	0037 0556
Fujitsu	0853 0217 0163 0009 0352 0037 0556 0361	Hinari	0009 0037 0218	Jinta	0009 0264	MAG	1523
Fujitsu General	0009 0217 0163	Hisawa	0455	Jinxiang	0009 0264 0698 0037 0556	Magnadyne	0247 0516
Fujitsu Siemens	1666 1298 1248 1163 0808	Hisense	1363 2098 1556 0009 2037 0035 0208 0556	Jubilee	0556	Magnavox	0037 0556 0011
Funai	0171 1817 0264 0037 1666 0668 1505 0714 1652	Hitachi	1576 1481 0578 0009 0225 0349 0744 0037 0361 1484 1523 1163 0109 0634 0163 0473 0178 0343 2214 0217 0196 1194 0035 0548 0443 0480 0516 0556 0105 0492 0877	Juhua	0264	Magnum	0648 0714 0037 0556 0715 1289 1556
Furi	0264	Hitachi Fujian	0108 0225	JVC	0653 1818 0606 0371 0035 0218 0418 0093 0650	Manhattan	0037 0556 0668 0163 0778 1298 1709 1606
Future	0037 0556	Höher	0714 1556 0865 1163	Kaige	0009 0264	Marantz	0037 0556
Gaba	0037	Hongmei	0009 0093 0264	Kaisui	0009 0217 0218	Mark	0037 0556 0217 0374 0009 0714 0715
Galaxi	0037 0556 0361 0163	Hongyan	0264	Kangli	0009 0264 0374 0634	Mascom	1556 0556 0037
Galaxis	0370 0418 0037 0556	Huangyan	0264	Kangyi	0009 0264	Matsuda	0371
Galeria	0009	Hua Tun	0009	Kapsch	0163	Matsui	0009 1163 0011 0035 2055 0037 0208 0217 0371 0443 0487 0516
Gateway	1756 1755	Huafu	0009	Karcher	0037 0556 0370 0610 0163 0264 0778 0714 1556 0606 1982	Matsushita	0650
GBC	0163 0009 0374 0218	Huanghaimeimei	0009	Kathrein	0556 0037 0880	Maxent	1755
GE	0343 0178 0451 0093 0560	Huanghe	0009	KDS	1523	Maxim	1982 1556
GEC	0037 0163 0361 0349 0217 0516 0556	Huanglong	0009	Kendo	0037 0610 0556 0163 0512 0370 0411 0247 0648 1437 0486 1163	Medialine	1964
Geloso	0009 0247 0163 0374	Huangshan	0009 0264	Kennedy	0163	Mediator	0037 0556
General Electric	0343 0287	Huanyu	0374 0264	Kioto	0556	Medion	0668 0714 0808 0037 0556 0512 0698 1437 1900 1248 0245 0880 1289 1916 1556 1163 2001
General Technic	0009	Huaqiang	0264	Kiton	0556 0037 0668	Megas	0610
Genexxa	0163 0218 0037 0556 0009	Huari	0264	KLL	0037	Megatron	0178
Gericom	1606 0178	Humax	1295	Kolin	0108	MEI	0037 0556
GoGen	1163 0037	Hyper	0009 0217 0247	Kolster	0037 0556 0349 0247 0218	Meile	0264
Goldfunk	0668	Hypersonic	0361	Kongque	0009 0264	Meletronic	0009 0346 0037 0512 0109 0343 0163 0247 0217 0105 0287 0374 0480 0492 0411 0349 0556 0634 0361 0195 0714 1652
GoldStar	0037 0009 0178 0370 0217 0247 0556 0163 0361 0109 0606 0714 0715 0455	Hypson	0037 0264 0556 0714 0715 0217 0455 0668 0486	Konka	0037 0556 0371 0714 0418 0218 0587	Memorex	0009 0037 0178
Gooding	0487	Hyundai	0865 1612 0876 1606 1556 1376 0778 1163	Kontakt	0487	Memphis	0009
Goodmans	1248 0037 0217 1983 0343 0371 0374 0634	Iberia	0037 0556	Korpel	0037 0556	Mercury	0037 0009 0556
Gorenje	0370 0037 1163	ICE	0217 0264 0037 0371 0009 0556 0218	Kotron	0264 1900	Mermaid	0037
GPM	0218	Ices	0218	Koyoda	0009	Metronic	0625
Gradiente	0170	lSonic	1376	Kreisen	0876	Metz	0535 1533 0746 0388 0447 0367 1163 0195 0037 0556 0668 1556
Graetz	0163 0361 0371 0037 0556 1163	Iiyama	1217 0890 2159	KTV	0217	MGA	0178
Gran Prix	0648 1196	Iperial	0037 0074 0163 0247 0370 0418 0556 0411 0361 0349 0196	Kuaille	0009 0264	Micromaxx	0037 0556 0668 0808 1324 2001 0714
Granada	0037 0208 0217 0516	Imperial Crown	0009 0264 0374 0634	Kuba	0349 0163	Mikomi	1163
Grandin	1652	Indiana	0037 0556	Kuba Electronic	0349 0163	Minato	0037 0556
Grundig	0195 0535 1223 0037 0070 0443 0487 1523 0556 0587 0009 0370 1935 1916 0178 1376 0343 1163 2053 2200 1248 1324	InFocus	1164	Kulun	0009	Minerva	0070 1248 0487 0535 0195 0516 0108
H&B	0808 2001	Ingelen	0163 0487 0610 0714 0361 1437	Kunlun	0208 0226 0264 0374 0634		
Haier	1615 2212 0876 2214 0037 0035 0587 0698	Inno Hit	0009 0516 0037 0556 0218 0217 0247 1163	Kyoshu	0418 0264		
Haihong	0009	Innova	0037	Kyoto	0163 0217		
Haiyan	0264	Inspira	1324 1556	LaSAT	0486 0370		
Hallifax	0264 0217	Interactive	0037 0556 0512 0327 0163 0361 0370 0109 0411	Leader	0009		
Hallmark	0178	Interbuy	0009 0037 0264 0247 0512 0556	Lemair	0411		
Hampton	0217	Interfunk	0037 0163 0247 0361 0512 0037 0556 0374 0634	Lenco	0009 0037 0163 0374 0556 0587 1983		
Hanimex	0218	Internal	0037 0556 0374 0634	Lentec	1531		
Hankook	0178	Intervision	0037 0217 0455 0264 0371 0486 0370 0394 0487 0218 0163 0247 0009 0556	Lesa	0247		
Hanns.G	1613	IRT	0451 0698	Levis Austria	0037 0556		
Hannspree	1613 1776 2214			Lexusor	1196		
Hanseatic	0037 0361 0556 0634			Leyco	0037 0264 0556		
				LG	0178 1556 0037 1768 0714 1295 0556 0606 0644 0108 0715 0698 1191 1163		
				Liesenkötter	0037		

Minoka	0037 0556	Orbit	0037 0556	Proview	1523	Schaub Lorenz	0361 0548 0714 0349 0606
Mirai	1666 1505	Orion	0037 0443 0714 0556 0516	Pye	0037 0556 0195 0374 0349		0486 0374 1191 1324 1194
Mitsubishi	0108 0512 0037 0178 0093		0011 0009 0264 1916 0880	Pymi	0009		1363 1163 0876 0037 1964
	0535 0556 0208		1196 2001 1954	Qingdao	0208 0226 0264		2200
Mitsuri General	0163	Orline	0037 0218 0556	Quadro	0556 0037 1163		
Monaco	0009	Ormond	0668 0037 0556	Quasar	0247 0865 0650 0009		
Morgan's	0037 0556	Orsowe	0516	Quelle	0011 0037 1505 0070 0074	Schneider	0037 0218 0247 0556 0371
Motorola	0093	Osaki	0217 0218 0264		0361 0535 0109 0195 0512		0668 0349 0394 0352 0343
MTC	0370 0349 0512 0163 0361	Osio	0037 0556		0349 0217 0247 0327 0105		0217 0361 0163 0648 0714
MTLogic	0037	Oso	0218		0668 0556 0200 0264 0346		0634 1982 1916 0070 1324
Mudan	0009 0208 0226 0264	Osume	0218 0037 0556		0009	Scotch	0178
Multitec	0037 0556 0486 0668 1556	OTIC	1523 1983	Radiola	0037 0556 0217	Scotland	0163
	1982	Otto Versand	0037 0217 0343 0512 0535	Radiomarelli	0516 0247 0037 0556	Scott	1189 1983 0178
Multitech	0009 0349 0486 0037 0217		0195 0556	Radionette	0714	Sears	0171 0178
	0370 0556 0247 0264	Pacific	0037 0556 0714 0443 1324	RadioShack	0037 0556 0178	Seaway	0634
Murphy	0163	Palladium	0370 0037 0418 0411 0714	Radiotone	0009 0037 0556 0370 0418	SEG	0037 0217 0264 1163 0668
Mx Onda	1523		0195 1505 0200 0556 0349		0648 0668 0264		0556 1437 0487 0009 0349
Myryad	0556 0037		0247 0327 0163 0217 1982	Rank	0070		0163 0634 0247 0218 1523
NAD	0178 0361 0865	Panama	0009 0217 0264 0037 0556	RBM	0070	SEI	0516 1505 0163 0349 0037
Naiko	0037 0606 0556		0247	RCA	0178 0618 1260		0556
Nakimura	0374 0037 0556	Panasonic	0650 0226 1310 0037 0556	Realistic	0178	Sei-Sinudyne	0516 1505 0037 0556
Nanbao	0009 0264		0163 0208 0035 0361 0853	Recor	0037 0556	Seleco	0163 0411 0371 0264 0346
Nansheng	0264		0367 0516 0548 0108	Rectiligne	0037 0556	Sencor	0714
Naonis	0163	Panda	0009 0208 0226 0264 0035	Red Star	0037 0556	Sencora	0009
National	0226 0208 0035		0698	Rediffusion	0361 0548 0346	Sentra	0035 0218 0009 0349
NEC	0170 0245 0178 1704 0009	Papouw	0037 0556	Reflex	0037 0556 0668	Shancha	0264
	0455 0374 0217 0037 0264	Pathe Cinema	0163 0292 0349 0370	Relisys	0865 0877 0876 1207 1298	Shanghai	0009 0208 0226 0264
	0556 0011 0035 0653 0634	Pathe Marconi	0109 0196		1376 0037 1612 1523	Sharp	0093 0009 2214 0650 0516
Neckermann	0037 0195 0556 0370 1505	Pausa	0009	Reoc	0714		0200 1163 1935
	0200 0163 0327 0418 0349	Penney	0178	Revox	0037 0556 0370	Shen Ying	0009
	0247 0217 0411 0512	Perdio	0163 0037 0556	Rex	0163 0264 0411 0247	Shencai	0009 0264
NEI	0037 0556 0371 0163	Petters	1523	Ricoh	0037 0556	Sheng Chai	0009
NEO	1324	Philco	0074 0418 0247 0037 0163	R-Line	0037	Sheng Chia	0009 0093
Neovia	0865 1964 0876 1376 1384		0556 0370 0178 1481	Roadstar	0009 0037 0715 0218 0264	Shenyang	0009 0264
	1338 1191	Philex	0163		0418 0556 0714 0668 1916	Sherwood	0009
Nesco	0247	Philharmonic	0217		1437 1189 1900	Shintoshi	0037 0556
Netsat	0037	Philips	0037 0556 0605 0178 0108	Rolsen	1191 0037 0556 2098 2037	Shivaki	0037 0556 0443 0451 0374
Neufunk	0037 0009 0556 0610 0218		1304 0195 0374 0343 0009		2001		0178
	0714		0200 0361	Rover	0877	Siarem	0516 0163
New Tech	0037 0009 0556 0343 0217	Phocus	1289 0037 0714 1652	Rowa	0037 0264 0217 0009 0698	Siemens	0037 0195 0535 0200 0327
Newave	0009 0178 0093	Phoenix	0037 0556 0370 0486 0163		0712 0587 0556		0556 0361
Nikkai	0035 0037 0218 0264	Phonola	0037 0556	Royal Lux	0370 0335	Siera	0037 0556 0587
Nikkei	0714	Pioneer	1260 0760 0109 0163 0037	Rukopir	0556 0037	Siesta	0370
Nikko	0178		0556 0287 0343 0361 0486	Saba	0109 0625 0163 0287 0560	Silva	0037 0556 0361 0648
Noblisko	0070		0512		0335 0343 0516 0361 0498	Silver	0361 0715 0163
Nokia	0361 0163 0473 0480 0548	Pionier	0370 0486		0196 0548 0650 0714 1588	SilverCrest	0037 0556
	0349 0606 0492 0208 0374	Plantron	0037 0556 0264 0009	Sagem	0610 0455 0830 1313 0618	Singer	0009 0037 0556 0247 0335
	0346 0610 0109	Playsonic	0714 0037 0217 0715 1652		1596		0163
Norcent	1588	Polar	0037	Saige	0009	Sinudyne	1324 0516 0163 0361 0349
Nordmende	0109 0560 0287 0343 2001	Polaroid	1523 1556 1720 0865	Saisho	0009 0011 0264 0516		1505 0037 0556 0606
	0196 0195 0037 0556 0335	Policom	0109 0196 0361 0163 0070	Saivod	0037 0556 0668 0712	Skantic	0361
	0163 1248 0714 1289 1413		0074 0535	Sakai	0163	Sky	1614 0037 1613 1606 1709
	0443 1163 0625	Poppy	0009	Salora	0163 0361 0349 0548 0516		0634 0865
Norfolk	0163	Portland	0374 0634		0208 0480 1556 0778 2001	Skymaster	0105
Normerel	0037 0556	Powerpoint	0487 0037 0556 0698 1770	Salsa	0335	Skyworth	0037 0556 0009 0264 0698
Novak	0037 0556	Prandoni-Prince	0247 0516 0361	Sambers	0516	Sliding	0865 0880 1324
Novatronic	0037 0105 0374 0556	Precision	0217	Sampo	1755 0009 0093 0171 0178	Smaragd	0487
Novex	1523	Prima	0009 0264 1196		0650	Sogo	1376
Novita	0037	Prinz	0349 0361	Samsung	0618 0644 0587 0556 0009	Solavox	0163 0361 0548 0037 0556
O.K.Line	0037 1324 1556	Pro Vision	0037 0556 0714 1324 1531		0037 0178 0217 0264 0370	Sonawa	0218
Oceanic	0163 0361 0208 0473 0548	Profex	0009 0163 0361		0208 0226 0163 0035	Songba	0009
	0480 2001	Profi	0009	Sandra	0217	Soniko	0037 0556
Odeon	0264	Profilo	1556	Sanjian	0264	Sonitron	0208 0370 0217
OKI	1163 0037	Profitronic	0037 0556	Sansei	0451	Sonoko	0009 0037 0556 0264 0217
Olidata	1376	ProLine	0634 0037 0625 0556 0411	Sansui	0037 0556 0371 1935	Sonolor	0163 0208
Omega	0264		1376	Santon	0009	Sontec	0037 0556 0370 0009
Onida	0653	Prosonic	0037 0556 0370 0374 0371	Sanyo	0208 0292 0011 0370 0217	Sony	1505 0011 0650 1685 0353
Onwa	0371 0433 0218		0668 0714 0451 0217 1163		0009 0035 0163 0037 0556	Sound & Vision	0218 0374 0037 0556
Opera	0037 0714	Protech	0009 0037 0556 0217 0247		0486 0170 0264 1649 1163	Soundesign	0178
Optimus	0650 1260		0264 0349 0418 0668 0163	Sanyuan	0009 0093	Soundwave	0037 0418 0556 0715
Optonica	0093		0486	Save	0037 0556	Sowa	0226 0178
Orava	0037 1163	Proton	0009 0644 0178	SBR	0037 0556	Spectroniq	1523



Squareview	0171	Tensai	0218 0037 0556 0217 0009	Warumaia	0374 0634
Standard	0009 0037 0217 0556 0218 0374 1709		0105 0374 0371 0247 0715 0163	Watson	0037 1248 0556 0163 0009 0668 0218 0394 1437 1376 0327
Starlite	0009 0163 0037 0556 0264	Tenson	0009	Watt Radio	0349 0163 0486
Stenway	0218	Tesla	0037 0668 0714 1652 0715	Wega	0037 0556
Stern	0163 0264 0411		0371 0556 0610	Wegavox	0009 0037 0556
Strato	0037 0556 0264 0009	Tevion	1248 1556 0808 0865 1523	Weipai	0009
Strong	1163 0037 0556		0037 0714	Welltech	1652
Stylandia	0217	Texet	0217 0218 0374 0009	Weltblick	0037 0556 0217
Sungoo	2037	Thomson	0560 0625 0109 0287 0343	Weltstar	0037
Sunic Line	0037 0556		0335 0196 1588 0037 0556	Westinghouse	0890
Sunstar	0371 0037 0556 0009 0264	Thorn	0349	Weston	0037 0556
Sunstech	2001 1964		0035 0108 0109 0037 0225	White	
Sunwood	0037 0556 0009		0343 0074 0361 1505 0512	Westinghouse	0037 0556 0634
Superla	0516 0217		0535 0011 0070 0101	Wilson	0556
SuperScan	0093	Thorn-Ferguson	0343 0335 0035	Windy Sam	0556
SuperTech	0009 0037 0556 0218	Tiane	0093	Xenius	0634
Supra	0374 0009	TMK	0178	Xiahua	0009 0264 0698
Susumu	0218 0335 0287	Tobo	0009 0264	Xianghai	0009
Sutron	0009	Tokyo	0035	Xiangyang	0264
SVA	0587 0865	Tongguang	0264	Xiangyu	0009
Swedx	1606	Topline	0037 0668	Xihu	0264
Sydney	0217	Toshiba	0035 0650 0009 1704 1164	Xingfu	0009
Sylvania	0171		1289 0070 0093 0714 1524	Xinghai	0264
Symphonic	0171		1163 0264 1935 0618 0644	Xingyu	0009
Synco	0093 0178 0451		1260 0217 0195 1916 0037	Xrypton	0037 0556
Sysline	0037 0556		1556 1652	X-View	1191
T+A	0447	Towada	0349 0217	Yamaha	0650 1576
Tacico	0178 0009	Toyoda	0009	Yingge	0009
Tai Yi	0009	Trakton	0264	Yokan	0037 0556
Taishan	0009 0374	Transonic	0698 0712	Yoko	0037 0217 0264 0556 0218 0009 0370 0247
Tandberg	0367 0411 0109 0196 0361 0163	Triad	0037 0556 0218 0009	Yonggu	0009
Tandy	0218 0217 0093 0163 0247	Trident	0516 0217	Yorx	0218
Targa	1191 0618	Trio	1523	Yousida	0009
Tashiko	0650 0217	Tristar	0264 0218	Yuhang	0009
Tatung	1720 0009 0037 1248 1556 0556 0516 0217 0011 0035 1756 1191 1324 1916	Triumph	0516	Zanussi	0217
		Tuntex	0009	Zenith	0634 0178
		TVTEXT 95	0556	Zhuhai	0009 0374
		Uher	0037 0556 0374 0418 0486 0370 0480	Zonda	0698
TCL	0698	Ultravox	0374 0247 0163 0037 0556		
TCM	0714 1289 0808 2001 0037	Unic Line	0037 0556 0473 0455 0349		
Teac	0009 0037 0264 0418 0455 0698 0712 1437 0634	United	0714 0037 0715 0556 1916 0587 1982 2200 1652 1770 1523 1163		
TEC	0217 0247 0009 0335 0037 0556 0361 0163	Universum	0037 0074 0264 0370 0535		
Tech Line	0037 0556 0668 1437 1163	Univox	0037 0556 0163		
Technica	1982	Utax	0163		
Technics	0650	V7 Videoseven	1755 0178 0880 1376 1217 1666 0618 1505		
TechniSat	0037 0556 0163	Vestel	0037 1163 0668 0163 0217 0556 2043		
Techno	0037	Vexa	0009 0037 0556		
Techvision	1709 1531	Victor	0653 0650		
Techwood	1163 0037	Videocon	0035		
Teckton	1376	Videologic	0218		
Teco	1313 0009 1523 0093 0178 0218 0264 0653	Videosat	0247		
Tedelex	0217 0606 0037 0009 0208 0587 0556	VideoSystem	0037 0556		
Teleavia	0343	Videotechnic	0217		
Telefunken	0625 0560 0074 0109 0335 0343 0498 0287 0101 0196 0037 0556 0486 0714 1556 0346 1588 1163	Videoton	0361 0163		
Telefusion	0037 0556	Vidtech	0178		
Telemeister	0037 0556	Viewpia	0876		
Telesonic	0037 0556	ViewSonic	1755 1588 2111		
Telestar	0037 0556	Viore	1207		
Teletech	0009 0037 0556 0668 0247	Vision	0037 0556 0217		
Teleton	0217 0163 0349	Vistar	0361		
Televideon	0163	Vivax	0037 1709		
Televiow	0037 0556	Vortec	0037 0556		
		Voxson	0163 0178 0037 0556 0418		
		Waltham	0217 0361 0418 0287 0037 0556 0668 0109 0163 0443 0178		
		Wards	0178		



## Призначення

Універсальний пульт керування Volia Bolster URC 2012

### Фізичні характеристики:

47,5мм – ширина, 184мм – довжина, 26 мм - висота

### Технічна специфікація:

- Універсальна система керування 5-ю функціями
- Система настройки для всіх приставок Воля (STB)
- Червоний індикатор для зворотного зв'язку з користувачем
- 44 кнопки STB + 2 ТВ копки

### Умови зберігання:

Температура 0-45°C, Вологість 10-90% (без конденсату)

Реалізація прав і обов'язків споживачів забезпечується підприємством відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів»

Гарантійний строк - 12 місяців

Строк придатності - необмежений



702938

RDN-1101212